



Video

## Osprey® SDAR-4

1开4信号自动适别视频分配放大器

### USB 接口供电自动适别 均衡分配放大器

此Osprey信号自动适别SDI分配放大器，具有自动检测输入信号功能，可把任何高达3G的单路SDI输入，直接转为四个输出，并且同时保持所有数据和嵌入音频的完整性。该放大器还提供自动电缆均衡，以降低远距离传输衰减。通过可锁定USB接口供电的SDAD-4特别适合流媒体工作流程使用。



#### 标准符合性

SMPTE 259M, SMPTE 292, SMPTE 344M, SMPTE 424M

#### 视频输入

1 x 3G /HD/SD SDI, (BNC)及嵌入音频

#### 输出

4 x 3G /HD/SD SDI, (BNC)及嵌入音频

#### 信号自动适

是

#### 电缆均衡 (Belden 1694A)

3G: 100米, HD: 200米, SD: 400米

#### LED 指示灯

电源  
信号锁定

#### 尺寸

3.82"长x .87"高x2.75"宽 (97mm长x 22mm高x 70mm宽)

#### 电源连接器

锁定 Mini B USB

#### 电源

+5 VDC @ ~1.5W  
可以通过USB充电器，PC或便携式电池供电（不包括）

#### 保修

1年有限硬件保修

#### 包装盒含

信号自动适别视频分配放大器  
安装支架  
锁定USB电缆

20150420