



Video

Osprey® SDAD-4

低成本1开4视频分配放大器

USB 接口供电均衡 SDI 分配放大器

此Osprey SDI分配放大器，可把任何高达3G的单路SDI输入，直接转为四个输出，并且同时保持所有数据和嵌入音频的完整性。该放大器还提供自动电缆均衡，以降低远距离传输衰减。DIP开关允许用户选择SD或HD输入信号，并关闭不使用的端口，让使用便携式电源时可以节省电力。通过可锁定USB接口供电的SDAD-4特别适合流媒体工作流程使用。



标准符合性

SMPTE 259M, SMPTE 292, SMPTE 344M, SMPTE 424M 锁定
DVB-ASI

视频输入

1 x 3G /HD/SD SDI, (BNC) 及嵌入音频

输出

4 x 3G /HD/SD SDI, (BNC) 及嵌入音频

信号自动适配 - 没有

对于长电缆运行，建议使用 Osprey SDAR-4 或
SDARD-4

电缆均衡 (Belden 1694A)

3G: 100米, HD: 200米, SD: 400米

LED 指示灯

电源
信号锁定

用户控件

DIP开关允许关闭未使用的端口以节省功耗
SD/HD选择

尺寸

3.82"长 x .87"高 x 2.75"宽 (97mm长 x 22mm高 x 70mm宽)

电源连接器

锁定Mini B USB

电源

+5 VDC @ ~1.8W (启用所有输出)
可以通过USB充电器，PC或便携式电池供电 (不包括)

保修

1年有限硬件保修

包装盒合

视频分配放大器
安装支架
锁定USB电缆

20150420